

## Der ATX Spannungsanschluß für das ATX-Mainboard

Kabelfarbe	Spannung		Spannung	Kabelfarbe
ORANGE	3,3V	11 0 ■ 01	3,3V	ORANGE
BLAU	-12V	12 0 0 02	3,3V	ORANGE
SCHWARZ	COM	13 0 0 03	COM	SCHWARZ
GRÜN	PS-ON	14 0 0 04	5V	ROT
SCHWARZ	COM	15 0 0 05	COM	SCHWARZ
SCHWARZ	COM	16 0 0 06	5V	ROT
SCHWARZ	COM	17 0 0 07	COM	SCHWARZ
WEIß	-5V	18 0 0 08	PW-OK	GRAU
ROT	5V	19 0 0 09	5VSB	LILA
ROT	5V	20 0 0 10	12V	GELB